

## Optischer Rauchmelder 230V K-SD3AC



230 V Rauchmelder mit zusätzlichem Relaisausgang zur Ansteuerung weiterer Endgeräte. Z.B.: Sirene, Blitzlicht, Wählgerät. Der Rauchmelder wird über das 230 V Netz versorgt. Bei einem Stromausfall erfolgt eine "Notstromversorgung" über die 9 V Backup-Batterie. Mit dem Relais können externe Signalgeber (Blinklampen, Blitzlampen, Telefonwählgerät etc.) gesteuert.

- ▶ VdS-Zulassung gemäß DIN EN 14604
- ▶ Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- ▶ Zur Erfüllung der Rauchmelderpflicht
  
- ▶ Zum Anschluß des FlammEx K-Relais (Art-Nr: 004797)
- ▶ Vernetzbar mit bis zu 30 Rauchmeldern per Kabel
- ▶ Koppelbar auch mit FlammEx Gasmeldern
- ▶ Zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/3 m und durch rote LED
- ▶ Testknopf zur Überprüfung der Rauchkammer, Elektronik und der Batterie
- ▶ Selbstständiger Funktionstest (rote LED)
- ▶ Durch echten Rauchkammertest kein Testspray erforderlich
- ▶ Ein Edelstahlgitter schützt die Rauchkammer vor dem Eindringen von Staub und Insekten
- ▶ 30 Tage Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- ▶ Auch für Lithium-Batterie geeignet
- ▶ Halogenfreier Kunststoff
- ▶ Montage mittels K-Aufputzdose oder auf Unterputzdose
  
- ▶ 5 Jahre Garantie



K-SD3AC



### Technische Daten

Bestellnummer	RA43100004711
Bestellbezeichnung	K-SD3AC Rauchmelder
Betriebsspannung	230 V ~ / 9 V = Backup
Prüfzeichen	DIN EN 14604, VdS
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Sensortyp	fotoelektronisch
Montageart	Deckenmontage
VdS-Nummer	G208090
CPD-Nummer	0786-CPD-20475
Farbe	weiß
Abmessungen ca.	ca.Ø 106 x H 36 mm

### Zubehör:

K-Relais  
Art-Nr: 004797



K-Aufputzdose  
Art-Nr: 003187



Weitere Brandschutzprodukte finden Sie auf <http://feuer.sitas.at>

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne weitere Verständigung vorbehalten!